

Electric Insect Killer

ЕЛЕКТРИЧНИЙ ЗНИЩУВАЧ ЛІТАЮЧИХ КОМАХ модель No.: IK601B-2x10W

- Знищує електричним струмом будь-яких комах, що літають
- Абсолютно безпечний для здоров'я людини, свійських тварин та оточуючого середовища

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перш ніж використовувати прилад, уважно прочитайте цей посібник користувача і зберігайте його, а також чек і, якщо можливо, оригінальну упаковку разом із внутрішнім пакуванням. Якщо ви передасте прилад третій особі, будь ласка, додайте також цей посібник користувача.

- Використовуйте цей прилад за призначенням. Прилад призначений для приватного і комерційного використання. Його можна використовувати як в приміщенні так і поза приміщенням але **тільки під навісом!** Захищайте прилад від надмірного тепла, прямих сонячних променів, вологі (за жодних обставин не занурюйте прилад у рідину). Не користуйтеся приладом, якщо у вас вологі руки. Якщо прилад намокне, негайно від'єднайте його від мережі.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі (при цьому тягніть за штекер, а не за кабель), якщо він не використовується або коли здійснюєте заміну УФ - ламп, під час чищення чи у разі неналежної роботи приладу.
- Не залишайте прилад без нагляду під час його роботи. Залишаючи кімнату (якщо прилад використовується в приміщенні), завжди від'єднуйте його від мережі.
- Регулярно перевіряйте прилад і кабель на наявність пошкоджень. Не вмикайте прилад, якщо виявлено пошкодження.
- Не розбирайте прилад! У ньому не має деталей, що призначені для обслуговування користувачем. В іншому разі гарантія втрачає силу.
- Не ремонтуйте прилад самотужки. Звертайтеся до уповноважених спеціалістів. Щоб уникнути небезпеки, слід своєчасно замінювати пошкоджений кабель живлення на такий самий кабель; заміну має виконувати тільки кваліфікований спеціаліст.
- Використовуйте лише оригінальні запасні деталі.
- Дотримуйтеся поданих далі спеціальних вказівок з техніки безпеки.


Діти і особи з особливими потребами


- Задля безпеки дітей зберігайте пакувальний матеріал (пластикові пакети, пінопласт тощо) у недоступних для них місцях.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими здібностями, або з браком досвіду та/або знань, якщо за ними не ведеться нагляд чи їм не були надані відповідні вказівки стосовно використання приладу особою, яка несе відповідальність за їхню безпеку.
- Стежте, щоб діти не бавилися приладом та кабелем живлення!

Символи у цьому посібнику

Задля безпеки користувачів у цьому посібнику подані чіткі застереження. Радимо звернути на них увагу, щоб уникнути нещасних випадків або пошкодження приладу.

 **Попередження**
Попереджає про небезпеку здоров'ю і вказує на можливий ризик травмування.

 **Увага**
Вказує на можливу небезпеку для приладу чи інших предметів.

 **Примітка**
Вказує на підказку чи інформацію для користувача.

Символи на приладі

На приладі подані символи, які мають на меті повідомляти та інформувати.

Висока напруга!

- Символ блискавки вказує на небезпеку, пов'язану з деталями всередині приладу, які перебувають під високою напругою.
- Під час використання приладу не допускайте потрапляння будь-яких предметів до нього всередину!
- Не торкайтеся високовольтної решітки, коли прилад ввімкнено. В цей час вона перебуває під високою напругою!
- Не відкривайте корпус приладу!

Для використання

- Вказує на дозвіл використовувати прилад в приміщенні або поза приміщенням, **тільки під навісом!** Клас захисту, стандарт IEC 529/EN 60529: IP20 (спеціальний захист, від попадання крапель води, відсутній).

Інструкції з техніки безпеки під час користування приладом для знищення комах

- Слід дотримуватися всіх застережень що містяться на приладі та в цій інструкції.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не використовуйте цей прилад поблизу води (наприклад, у ванній кімнаті або біля басейну).
- Прилад не можна встановлювати на вогнебезпечній поверхні або в приміщеннях, де можлива поява займистої пари або вибухонебезпечної концентрації пилу і газів.
- Не встановлюйте прилад поблизу джерел надмірного тепла, наприклад духовки.
- Тримайте прилад поза межами досяжності дітей!

Розпакування приладу

- Вийміть прилад з упаковки.
- Зніміть увесь пакувальний матеріал, такий як пластикова плівка, матеріал наповнення тощо
- Не викидайте коробку і пакувальний матеріал. Використовуйте їх для зберігання приладу в міжсезонні.

Інструкції з експлуатації

- Підвішіть прилад тільки за петлі розташовані у верхній частині його корпусу.
- Прилад можна підключати лише до тих джерел живлення, які вказані у цій інструкції з користування або містяться на приладі.
- Прилад має зовнішній корпус, який захищає користувача від контакту із високовольтною решіткою яка знаходиться у нього в середині і перебуває під високою напругою.

ЧИЩЕННЯ ПРИЛАДУ

При використанні приладу його необхідно регулярно чистити і видаляти з піддону та з високовольтної решітки решітки комах.

- Якщо комахи застрягли в високовольтній решітці, не застосовуйте для їх видалення викрутку або металеві предмети які можуть завдати пошкодження приладу.
- Ніколи не занурюйте прилад у воду, щоб почистити його. Це може призвести до ураження електричним струмом.

Попередження

Прилад абсолютно безпечний. Але, оскільки він є електричним пристроєм, то необхідно виконувати наступні правила.

- При експлуатації приладу дотримуйтеся загальних вимог роботи з електроприладами.
- Електричні характеристики подовжувача не повинні бути нижчими, ніж у прилада.
- Місця електричних з'єднань не повинні знаходитися на землі та повинні бути сухими.
- Обов'язково від'єднуйте прилад від електромережі перш ніж його чистити або здійснювати заміну УФ - ламп!
- Ніколи не використовуйте прилад поза приміщенням під час дощу.
- Якщо прилад намокнув, то перш ніж його використовувати, почекайте, поки він повністю не висохне.
- Після відключення приладу від мережі на його високовольтній решітці може зберігатися не великий «залишковий заряд», який можна легко нейтралізувати, закоротивши високовольтну решітку викруткою, що має ізольовану ручку.

У нижній частині приладу знаходиться висувний піддон для загинувших комах, куди вони потрапляють після того, як їх вражає електричним струмом на високовольтній решітці. Щоб очистити піддон вийміть його з приладу, видавіть решітку загинувших комах та витріть або висушіть. Після чого вставте його назад в прилад. Для чищення зовнішньої частини приладу використовуйте злегка вологу ганчірку.

ФУНКЦІОНУВАННЯ

Прилад IK601B-2x10W призначений для знищення шкідливих комах, що літають (комарів, мух, ос, оводів, мошки, молі, нічних метеликів тощо). Принцип його дії полягає в тому, що нешкідливе для людського ока ультрафіолетове світло (UV-A довгохвильовий діапазон) приваблює комах в середину приладу на високовольтну решітку, яка перебуває під високою напругою. Потрапивши на неї комахи миттєво гинуть вражені електричним струмом і падають у піддон для загинувших комах, який знаходиться в нижній частині приладу. Таким чином, прилад, працює за простим та ефективним принципом і служить чудовою альтернативою хімічним репелентам. Він абсолютно безпечний для здоров'я людини, свійських тварин та оточуючого середовища.

Примітка

При використанні приладу на вулиці його необхідно розміщувати **тільки під навісом!**, наприклад на терасах, верандах у альтанках чи патіо, тощо. З метою підвищення ефективності приладу при використанні в приміщенні, його слід розташовувати на відстані від джерел штучного або природного світла та місць інтенсивного потоку повітря (біля вікон або дверей), оскільки комахи, як правило, стороняться таких зон. Оптимально підвішувати прилад на висоті принаймні 2-х метрів над поверхнею підлоги чи встановлювати на поверхні.

Будь ласка, майте на увазі, що будь-який з електричних знищувачів літаючих комах, повинен використовуватися в поєднанні з іншими заходами по боротьбі з шкідливими комахами, що літають. Електричні знищувачі літаючих комах не можуть повністю знищити всіх шкідливих комах, що літають, але вони вносять свій вагомий внесок, в те щоб перервати цикл їх розмноження і, як наслідок, суттєво зменшити їхню популяцію.

Увага

- Прилад можна використовувати поза приміщенням лише в темний час доби. Його не можна використовувати поза приміщенням в світлий час доби, оскільки це може призвести до загибелі бджіл та інших корисних комах.
- Лампа може тріхти мерехтіти, коли комахи знищуватимуться. Це - нормальне явище.

ЗАМІНА ДЖЕРЕЛ СВІТЛА

Перед заміною УФ - ламп, упевніться, що прилад ВІМКНЕНО!
Зазвичай, газорозрядна лампа працює довгий час. Проте, при необхідності її можна легко самостійно замінити, економлячи час та гроші. Будь ласка, застосуйте для заміни належні джерела світла (BL T8 F10W). З метою підвищення ефективності приладу УФ - лампи слід замінювати після кожного сезону експлуатації. **Увага: Гарантія на УФ - лампи не надається!**

Попередження

Порушення правил експлуатації, які були викладені у цій інструкції, може призвести до пошкодження приладу, особистих речей або нещасних випадків.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	IK601B-2x10W
Номинальна напруга:	220-240В, 50/60 Гц
Споживана потужність:	27 Вт
Клас захисту:	II
Ступінь захисту:	IP20
Тип УФ - ламп:	FSL Actinic BL T8 F10W
Кількість ламп:	2 шт.
Середній термін служби ламп:	приблизно 8000 год
Напруга на решітці:	2500 VDC/5 mA (220 В)
Площа дії в приміщенні:	50 м²
Габаритні розміри:	(L)285x(W)140x(H)461 мм
Вага нетто:	біля 2 кг
Корпус:	вогнестійка ABS пластмаса та металева решітка
Колір:	чорний

УВАГА! Технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього попередження. На всі дефекти матеріалу чи виготовлення діє гарантія строком на один рік з дня продажу.

Прилад IK601B-2x10W відповідає Технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженому ПКМУ від 29.10.2009 р. №1149 та Технічному регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженому ПКМУ від 29.07.2009 р. №785.

Виробник: Вінтайм Імпорт та Експорт Корпорейшн Лімітед Оф Чжуншань
Країна виробник: Китай